

## AWG-1102/1104 - 2 通道和 4 通道任意波形发生器



### 产品描述

16 位 - 1 GS/s 任意波形发生器 波形发生器必须提供灵活性以覆盖广泛的应用，高性能以满足苛刻的信号要求，并且易于使用。AT-AWG 1102/1104 满足当今工程师和技术人员的需求，具有不折不扣的性能、各种信号类型、调制方案和生成模式，所有这些都通过直观、易于使用的界面进行控制。

### 产品特点

1 GS/s 采样率插值 - 250 MS/s 实时、125 Mhz 带宽、长内存：2 Mpts/Ch、16 位分辨率、2 和 4 通道型号、任意和直接数字合成 (DDS) 模式、扫描和突发模式、调制：AM、FM、PM、ASK、FSK、PSK、扫描和突发模式、同步最多 32 个通道的多个设备、轻松访问基本函数发生器模式

### 产品型号

AWG-1104

### 核心参数

| 模拟通道 | 最大频率    | 最大输出电压 (50 Ohm) |
|------|---------|-----------------|
| 4    | 125 MHz | 12伏峰值           |

### 详细参数

| 型号   | AWG-1104 |
|------|----------|
| 模拟通道 | 4        |

|                 |         |
|-----------------|---------|
| 数字频道            | -       |
| 采样率             | 250MS/s |
| 记录的长度           | 2Mpts   |
| 垂直分辨率           | 16 位    |
| 最大频率            | 125 MHz |
| 最大输出电压 (50 Ohm) | 12 伏峰值  |
| 输出电压窗口          | 12 伏峰值  |