

AWG-1102/1104 - 2 通道和 4 通道任意波形发生器



产品描述

16 位 - 1 GS/s 任意波形发生器 波形发生器必须提供灵活性以覆盖广泛的应用，高性能以满足苛刻的信号要求，并且易于使用。 AT-AWG 1102/1104 满足当今工程师和技术人员的需求，具有不折不扣的性能、各种信号类型、调制方案和生成模式，所有这些都通过直观、易于使用的界面进行控制。

产品特点

1 GS/s 采样率插值 - 250 MS/s 实时、 125 Mhz 带宽、 长内存： 2 Mpts/Ch、 16 位分辨率、 2 和 4 通道型号、 任意和直接数字合成 (DDS) 模式、 扫描和突发模式、 调制： AM、 FM、 PM、 ASK、 FSK、 PSK、 扫描和突发模式、 同步最多 32 个通道的多个设备、 轻松访问基本函数发生器模式

产品型号

AWG-1102

核心参数

模拟通道	最大频率	最大输出电压 (50 Ohm)
2	125 MHz	12伏峰值

详细参数

型号	AWG-1102
模拟通道	2

数字频道	-
采样率	250MS/s
记录的长度	2Mpts
垂直分辨率	16 位
最大频率	125 MHz
最大输出电压 (50 Ohm)	12 伏峰值
输出电压窗口	12 伏峰值